SEVEN DP-7577FHDW-IPS подключение к сети по кабелю



Дополнение к основной инструкции

Подключите к домофону переходник с LAN разъемом и соедините его кабелем с вашим роутером (ВАЖНО, в настройках роутера должен быть включен DHCP сервер!)

Зайдите в Главное меню – Настройки – Сеть

	1				
	Язык	≪	Русский	▷	
Система	ID монитора	≪	1	⊳	
	Стиль рабочего стола	≪	Стандарт	⊳	
E	Звук нажатия	≪	Выкл.	⊳	
Время	Сброс настроек	*	Ок	≫	
	Обновление	*	Ок	≫	
	Перезагрузка	*	Ок	≫	
Сеть	Очистка SD карты	≪	Ок	≫	
	Ёмкость SD карты	*	29.5G/29.7G	≫	
	Версия ПО	≪	V1.02-7-20211022	≫	
Фоторамка					E

Выберите в Режиме сетевого сопряжения пункт Кабель

	Режим сетевого сопряжения	≪(Кабель	⊳
истема	Облачная служба		Не подключено	
	IP адрес			
(L)	MAC		2a:59:14:70:97:f1	
Время	UUID		*2c2bb94f	
Сеть				
оторамка				

После чего нажмите кнопку назад. Домофон предложит выполнить перезагрузку, соглашаемся и ждем пока он загрузится

6	Режим сетевого сопряжения	≪	Кабель	≽	
Система	Облачная служба		Не подключено		
	ІР адрес				
	MAC		2a:59:14:70:97:f1		
Время	UUID Перезагрузка				
	Ок		Отмена		
Сеть					
Фоторамка					

Добавление домофона в приложение SEVEN HOME:

Откройте приложение SEVEN HOME, в правом верхнем углу нажмите на иконку «+» (добавление нового устройства), далее выберите «Смарт-камера».



В правом верхнем углу выберите тип соединения «Cable». Поставьте галочку «Следующий шаг» и нажмите кнопку «Вперед».



Начнется поиск устройства. После того, как приложение обнаружит домофон, нажмите иконку «+», чтобы добавить. Дождитесь, пока завершится добавление устройства.



После того, как устройство будет добавлено, вы можете изменить имя устройства, нажав на иконку карандаша, а также выбрать в какой из комнат оно находится. Нажмите кнопку завершить в правом верхнем углу.

Устройство добавлено и готово к использованию в приложении SEVEN HOME.

17:46 🕲 😫 🥶 ··· 1,2 КБ/с 🕏 й տи ми 🚓 💷 Завершить	17:47 🕲 🔀 🧖 … Моя квартира Ү	1,2 KБ/c \$ 0 anti anti 余 33. ⊙ 🕂	17 ←	:49 🛯 Σ 🚆 ··· 76,8 SEVEN DP-7577-	кб/с*Ծніні 🙊 🕮 FHDW-IPS 🗾 🖊
Успешно добавлено: SEVEN DP-7577-FHDW-IPS Устройство успешно добавлено Гостиная Кухня Кабинет	С Облачи 1°С 93.0% Темп. на улице 93.0% Влажности Выключить свет	НО 1013.2hPa Атмосферное д	Панель 1 2021 Ф	11/15 17:49-16	Crrrtain: 100%
	SEVEN DP-7577-FHD Гостиная еMylo WiFi RF Smart S Гостиная	Не в сети 2CH Гостиная Не в сети Кабинет Кабинет	ල) Q	C 1
	Р Не в сети SEVEN НОМЕ С-7020 Кухия Не в сети Бойлер	ерести Калажнитель Гостиная	6) ()	圕